2 N 6525	Mws	Si-N	HF P, 40V, 2,5A, 20W		62a				-
2 N 6526	Mws	Si-N	HF P, 50V, 0,5A, 3,9W		62a				-
2 N 6527	Mws	Si-N	HF P, 50V, 1A, 5W		62a				-
2 N 6528	Mws	Si-N	HF P, 50V, 1,2A, 10W		62a				-
2 N 6529	Mws	Si-N	HF P, 50V, 2,5A, 20W		62a				-
2 N 6530	Rca	Si-N-Darl+Di	LF,S P, 80/80V, 8/15A, 65W, >20MHz, hFE=1k…10k		17j	TO-220			BD 647, BD 899, BDX 53B, BDX 73B, ++
2 N 6531	Rca	Si-N-Darl+Di	LF,S P, 100/100V, 8/15A, 65W, hFE=500…5k		17j	TO-220			BD 649, BD 901, BDX 53C, BDX 73C, ++
2 N 6532	Rca	Si-N-Darl+Di	LF,S P, 100/100V, 8/15A, 65W, hFE=1k…10k		17j	TO-220			BD 649, BD 901, BDX 53C, BDX 73C, ++
2 N 6533	Rca	Si-N-Darl+Di	LF,S P, 120/120V, 8/15A, 65W, hFE=1k…10k		17j	TO-220			BD 651, BDT 21, BDX 53D, BDX 73D, ++
2 N 6534	Rca	Si-N-Darl+Di	=2N6530: 36W		22a	TO-66			›2N6530
2 N 6535	Rca	Si-N-Darl+Di	=2N6531: 36W		22a	TO-66			›2N6531
2 N 6536	Rca	Si-N-Darl+Di	=2N6532: 36W		22a	TO-66			›2N6532
2 N 6537	Rca	Si-N-Darl+Di	=2N6533: 36W		22a	TO-66			›2N6532
2 N 6538	Tix	Si-N	Uni, In, 60/40V, 0,2A, 0,625W, >200MHz, hFE>100		7e	TO-92			BC 414, BC 550, 2SC2240, 2SC2459, ++
2 N 6539		Si-N	=2N6538: hFE>250		7e	TO-92			BC 414, BC 550, 2SC2240, 2SC2459, ++
2 N 6540		Si-N	=2N6538: 80/60V, hFE>100		7e				2SC1775(A), 2SC2240, 2SC2459, 2SC2390,++
2 N 6541		Si-N	=2N6538: 80/65V, hFE>60		7e	TO-92			2SC1775(A), 2SC2240, 2SC2459, 2SC2390,++
2 N 6542	USA,Mot,Rca Sgs,Tix,Tos	Si-N	S P, 650/300V, 5/10A, 100W, >6MHz, <750/4800ns		23a	TO-3			BUS 11(A), BUX 82…83, 2SC3048, ++
2 N 6543		Si-N	=2N6542: 850/400V		23a	TO-3			BUS 11(A), BUX 82…83, 2SC3048, ++
2 N 6544	=2N6542	Si-N	S P, 650/300V, 8/16A, 125W, >6MHz, <1050/5000ns		23a	TO-3			BUS 12(A), BUX 47(A), 2SC3092, 2SD811,++
2 N 6545		Si-N	=2N6544: 850/400V		23a	TO-3			BUS 12(A), BUX 47(A), 2SC3092, 2SD811,++
2 N 6546	=2N6542	Si-N	S P, 650/300V, 15/30A, 175W, >6MHz, <1050/5000ns		23a	TO-3			BUS 13(A), BUS 97(A), BUX 47(A…C), ++
2 N 6547		Si-N	=2N6546: 850/400V		23a	TO-3			BUS 13(A), BUS 97(A), BUX 47(A…C), ++
2 N 6548	Mot,Nsc	Si-N-Darl	LF,S P, 50/40V, 2A, 10W, hFE=25k…150k		13m	TO-202			BD 411…412, MPS-U45
2 N 6549		Si-N-Darl	=2N6548: hFE=15k…150k		13m	TO-202			BD 411…412, MPS-U45
2 N 6550	Tdy	N-FET	Uni, 20V, Idss=10…250mA, Up<3V		2f	TO-46			-
2 N 6551	Mot,Nsc	Si-N	LF,S P, 60/60V, 1/2A, 10W, >75MHz	{2N6554	13m	TO-202	(2SC4135)[4]	30j	BC 366, BD 415, BD 517, BD 525, ++
2 N 6552		Si-N	=2N6551: 80/80V	{2N6555	13m	TO-202	(2SC4135)[4]	30j	BC 367, BD 417, BD 519, BD 527, ++
2 N 6553		Si-N	=2N6551: 100/100V	{2N6556	13m	TO-202	(2SC4135)[4]	30j	BD 419, BD 529
2 N 6554	Mot,Nsc	Si-P	LF,S P, 60/60V, 1/2A, 10W, >75MHz	{2N6551	13m	TO-202	(2SA1593)[4]	30j	BC 363, BD 416, BD 518, BD 526, ++
2 N 6555		Si-P	=2N6554: 80/80V	{2N6552	13m	TO-202	(2SA1593)[4]	30j	BC 364, BD 418, BD 520, BD 528, ++
2 N 6556		Si-P	=2N6554: 100/100V	{2N6553	13m	TO-202	(2SA1593)[4]	30j	BD 420, BD 530
2 N 6557	Mot	Si-N	Vid P, 250/250V, 0,5/0,7A, 10W, >45MHz		13m	TO-202			BF 381…382, BF 460…462, MPS-U10
2 N 6558		Si-N	=2N6557: 300/300V		13m	TO-202			BF 382, BF 461…462, BF 468, MPS-U10
2 N 6559		Si-N	=2N6557: 350/350V		13m	TO-202			BF 462
2 N 6560	Sol,Stc	Si-N	S P, 450/450V, 10A, 220W, >10MHz, <600/3000ns		23a	TO-3			-
2 N 6561		Si-N	=2N6560: 300/300V, >15MHz, <600/1700ns		23a	TO-3			-
2 N 6562		Si-N	=2N6560: 175W		49a	TO-61			2N6689…93
2 N 6563		Si-N	=2N6561: 175W		49a	TO-61			2N6689…93
2 N 6564	Gen,Tag	50Hz-Thy	300V, 0,5A(Tc=55°), 0,8A≈, Igt/Ih<0,2/<5mA		7n	TO-92	BRX 49	7a	2N5064, TAG 72D, TAG 59D, 2N6683, ++
2 N 6565		50Hz-Thy	=2N6564: 400V		7n	TO-92	BRX 49	7a	TAG 72D, TAG 59D, 2N6683, (BT 149D,++)[5]
2 N 6566	Tdy	Si-N	S, Chopper, 30/30/30V, 0,1A, 0,4W, <300/150ns		2a	TO-46			-
2 N 6567	Tdy	Si-P	S, Chopper, 30/30/30V, 0,1A, 0,4W, <300/150ns		2a	TO-46			-
2 N 6568	Tdy	N-FET	Uni, 30V, Idss>500mA, Up<10V		2b	TO-18			-
2 N 6569	Fch,Mot,Rca Tix	Si-N	LF,S P, 45/40V, 12/24A, 100W, >1,5MHz, <1,9/6,5µs	{2N6594	23a	TO-3			BD 315, BD 545A, BDW 51, 2N5881…82, ++
2 N 6570	Stc,Trw	Si-N	LF,S P, 100/90V, 40A, 250W, >1MHz		23a	TO-3			2N6032…33, 2N6274…77
2 N 6571		Si-N	=2N6570: 115/105V		23a	TO-3			2N6032…33, 2N6274…77
2 N 6572	Ctr	Si-N	HF P, 60/30V, 12A, 250W		57s	SOT-119			-
2 N 6573	USA,Mot,Tho	Si-N	S P, 500/250V, 10/15A, 125W, 15MHz, 1050/3200ns		23a	TO-3			BUW 25…26, BUW 34…36, 2SC3046, ++
2 N 6574		Si-N	=2N6573: 600/275V		23a	TO-3			BUW 25…26, BUW 35…36, 2SC3046, ++
2 N 6575		Si-N	=2N6573: 700/300V		23a	TO-3			BUS 12(A), BUW 26, BUW 35…36, 2SC3046++
2 N 6576	Lbd,Mot,Rca	Si-N-Darl+Di	LF,S P, 60/60V, 15/30A, 120W, >4MHz, hFE=500…5k		23a	TO-3			BDV 67, BDW 83A, BDX 67, MJ 4033, ++
2 N 6577		Si-N-Darl+Di	=2N6576: 90/90V		23a	TO-3			BDV 67A, BDW 83C, BDX 67B, MJ 4035, ++
2 N 6578		Si-N-Darl+Di	=2N6576: 120/120V		23a	TO-3			BDV 67B, BDW 83D, BDX 67C
2 N 6579	Amc	Si-N	S P, 450/350V, 10A, 125W, >25MHz, <550/2500ns		23a	TO-3			BUW 24…26, BUW 34…36, 2SC3046, ++
2 N 6580		Si-N	=2N6579: 500/400V		23a	TO-3			BUW 25…26, BUW 34…36, 2SC3046, ++
2 N 6581		Si-N	=2N6579: 550/450V		23a	TO-3			BUW 25…26, BUW 35…36, 2SC3046, ++
2 N 6582	Amc,Trw	Si-N	S-L, 450/350V, 10A, 125W, >25MHz, <550/2500ns		23a	TO-3			BUW 24…26, BUW 34…36, 2SC3046, ++
2 N 6583		Si-N	=2N6582: 500/400V		23a	TO-3			BUW 25…26, BUW 34…36, 2SC3046, ++
2 N 6584		Si-N	=2N6582: 550/450V		23a	TO-3			BUW 25…26, BUW 35…36, 2SC3046, ++
2 N 6585		Si-N	=2N6579:		49a	TO-61			2N6689…93
2 N 6586		Si-N	=2N6580:		49a	TO-61			2N6690, 2N6692…93
2 N 6587		Si-N	=2N6581:		49a	TO-61			2N6690, 2N6692…93
2 N 6588		Si-N	=2N6582:		49a	TO-61			2N6689…93
2 N 6589		Si-N	=2N6583:		49a	TO-61			2N6690, 2N6692…93
2 N 6590		Si-N	=2N6584:		49a	TO-61			2N6690, 2N6692…93
2 N 6591	Mot,Nsc	Si-N	S, HA Drv, Reg, 150/150V, 0,5/1A, 10W, >35MHz		13m	TO-202			BF 380…382, BF 460…462, MPS-U10, ++
2 N 6592		Si-N	=2N6591: 200/200V		13m	TO-202			BF 381…382, BF 460…462, MPS-U10, ++
2 N 6593		Si-N	=2N6591: 250/250V		13m	TO-202			BF 381…382, BF 460…462, MPS-U10, ++
2 N 6594	Mot,Rca	Si-P	LF,S P, 45/40V, 12/24A, 100W, >2,5MHz, <1,9/6,5µs	{2N6569	23a	TO-3			BD 316, BD 546A, BDW 52, 2N5879…80, ++
2 N 6595	Amp	Si-N	UHF, In, 20V, 25mA, 0,2W, >3,5GHz		5g	TO-72			BFQ 22, BFQ 53, BFT 66…67
2 N 6596	Amp	Si-N	UHF, In, 15V, 25mA, 0,2W, >3,5GHz		5g	TO-72			BFQ 22, BFQ 53, BFT 66…67
2 N 6597	Amp	Si-N	UHF, In, 20V, 25mA, 0,2W, >4GHz		5g	TO-72			BFQ 22, BFQ 53, BFT 66…67
2 N 6598	Amp	Si-N	UHF, In, 15V, 25mA, 0,2W, >4GHz		5g	TO-72			BFQ 22, BFQ 53, BFT 66…67
2 N 6599	Amp	Si-N	UHF, In, 20V, 75mA, 0,5W, >3GHz		5g	TO-72			BFQ 63, 2SC2570, 2SC3037, 2SC3337
2 N 6600	Amp	Si-N	UHF, In, 20V, 75mA, 0,3W, >3,5GHz		5g	TO-72			BFQ 63, 2SC2570, 2SC3037, 2SC3337
2 N 6601	Amp	Si-N	UHF, In, 20V, 50mA, 0,25W, >1GHz		5g	TO-72			BFQ 63, BFS 55, 2SC2498
2 N 6602	Mot	Si-N	UHF, -/15V, 25mA, >3,5GHz		52r	SOT-100			BFQ 59…60, BFQ 72, BFT 65, 2SC2844, ++
2 N 6603	Mot	Si-N	UHF, 25V, 30mA, >3,5GHz		52r	SOT-100			BFQ 59…60, BFQ 72, BFT 65, 2SC2844, ++
2 N 6604	Mot	Si-N	UHF, 25V, 50mA, >3,5GHz		52r	SOT-100			BFQ 72, BFT 65, 2SC2844
2 N 6605	Mot,Tag	50Hz-Thy	30V, 0,275A(Ta=55°), Igt/Ih<0,2/<5mA		2a	TO-18	(TAG 103 X)[6]	2a	TAG 06Y, (TIC 44, TIC 60, MCR 100-3,++)[6]
2 N 6606		50Hz-Thy	=2N6605: 60V		2a	TO-18	(BRX 49)[6]	7a	TAG 06YY, (TIC 46, TIC 62, MCR 100-3,++)[6]
2 N 6607		50Hz-Thy	=2N6605: 100V		2a	TO-18	(BRX 49)[6]	7a	TAG 06A, (TIC 46, TIC 62, MCR 100-3,++)[6]
2 N 6608		50Hz-Thy	=2N6605: 200V		2a	TO-18	(BRX 49)[6]	7a	TAG 06B, (TIC 47, TIC 64, MCR 100-4,++)[6]
2 N 6609	Mot,Rca	Si-P	LF,S P, 160/140V, 16A, 150W, >2MHz	{2N3773	23a	TO-3			BD 746F, MJ 15016, 2SA1117
2 N 6617	Hew	Si-N	UHF, -/16V, 10mA, 0,15W, 8GHz		51r	SOT-173			BFQ 33, BFQ 77, 2SC1948
2 N 6618	Hew,Mot	Si-N	UHF, 35V, 20mA, 0,3W(TG=125), 8GHz		51r	SOT-100			BFQ 33, BFQ 77, 2SC1948
2 N 6619	Sie	Si-N	=BFR 35A						›BFR 35A
2 N 6620	Sie	Si-N	=BFR 34A						›BFR 34A
2 N 6621	Sie	Si-N	=BFW 92						›BFW 92

Datasheet Directory